Scheda prodotto
Caratteristiche

A9S60432

Interruttore sezionatore iSW 4P 32A

Principale

Gamma	Acti 9
Nome del prodotto	Acti 9 iSW
Tipo di prodotto o componente	Interruttore di manvovra-sezionatore
Nome abbreviato	ISW
Applicazione	Controllo
Numero di poli	4P
Categoria di utilizzo	AC-22A
Attitudine al sezionamento	Si

Complementare

Corrente nominale di impiego [Ie]	32 A 415 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	415 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60669-2-4
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	4 kV
Tipo di comando	Leva
Segnalazione locale	Indicazione ON/OFF
Segnalazione posizione contatti	Si
Modalità di montaggio	Fisso
Supporto per montaggio	Guida DIN
Passi 9 mm	4
Altezza	77 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	70 mm
Colore	Bianco
Durata meccanica	300000 cicli
Durata elettrica	30000 cicli
Connessioni - morsetti	Tunnel type terminals: rigid Tunnel type terminals: flexible Tunnel type terminals: flexible with ferrule
Lunghezza di spelatura fili	9 mm
Coppia di serraggio	1,2 Nm

Ambiente

norme di riferimento	EN/IEC 60669-2-4
grado di protezione IP	IP4
grado di inquinamento	2
tropicalizzazione	2
umidità relativa	95 % a 55 °C
temperatura ambiente di funzionamento	-20...50°C
temperatura di stoccaggio	-40...70°C

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1001 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati
Questa documentazione non è da intenedersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente.
E' dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso.
Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile