



Principale

Nome abbreviato	OF SD SDE SDV
Tipo di prodotto o componente	Contatto ausiliario
Compatibilità gamma	Compact NS1600b...3200 Compact NS630b...1600 Compact Compact NSX Compact Compact NG Compact Compact NR Easypact EasyPact CVS Compact Compact INS Compact Compact INSE Compact Compact INSJ Compact Compact INV
Tipo di offerta	C4 C5
Composizione contatti segnale	1 NO/NC

Complementare

Tipo contatti ausiliari	Standard
Funzionamento contatti ausiliari	Interruzione anticipata Chiusura anticipata
Modalità di montaggio	Aggancio
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	6 A
Corrente nominale di impiego [Ie]	Categoria di utilizzo AC-12 : 6 A rete: CA 50/60 Hz a 110 V Categoria di utilizzo AC-12 : 6 A rete: CA 50/60 Hz a 220/240 V Categoria di utilizzo AC-12 : 6 A rete: CA 50/60 Hz a 24 V Categoria di utilizzo AC-12 : 6 A rete: CA 50/60 Hz a 380/440 V Categoria di utilizzo AC-12 : 6 A rete: CA 50/60 Hz a 48 V Categoria di utilizzo AC-12 : 6 A rete: CA 50/60 Hz a 480 V Categoria di utilizzo AC-12 : 6 A rete: CA 50/60 Hz a 660/690 V Categoria di utilizzo AC-15 : 0,1 A rete: CA 50/60 Hz a 660/690 V Categoria di utilizzo AC-15 : 1,5 A rete: CA 50/60 Hz a 480 V Categoria di utilizzo AC-15 : 2 A rete: CA 50/60 Hz a 380/440 V Categoria di utilizzo AC-15 : 4 A rete: CA 50/60 Hz a 220/240 V Categoria di utilizzo AC-15 : 5 A rete: CA 50/60 Hz a 110 V Categoria di utilizzo AC-15 : 6 A rete: CA 50/60 Hz a 24 V Categoria di utilizzo AC-15 : 6 A rete: CA 50/60 Hz a 48 V Categoria di utilizzo DC-12 : 0,3 A rete: DC a 250 V Categoria di utilizzo DC-12 : 0,6 A rete: DC a 110 V Categoria di utilizzo DC-12 : 2,5 A rete: DC a 48 V Categoria di utilizzo DC-12 : 6 A rete: DC a 24 V Categoria di utilizzo DC-14 : 0,03 A rete: DC a 250 V Categoria di utilizzo DC-14 : 0,05 A rete: DC a 110 V Categoria di utilizzo DC-14 : 0,2 A rete: DC a 48 V Categoria di utilizzo DC-14 : 1 A rete: DC a 24 V
Carico minimo	100 mA a 24 V
Accessori / categoria accessori	Ricambio Compact NS630b...1600 Ricambio Compact NS1600b...3200

Ambiente