



Principale

Gamma	TeSys
Nome abbreviato	GVAS
Tipo di prodotto o componente	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo

Complementare

Compatibilità prodotto	GV2L GV2LE GV2ME GV2P GV3L GV3P
Tensione di comando [Uc]	24 V CA 50 Hz
Soglie tensione circuito di controllo	0,7...1,1 Un
Tensione nominale di isolamento [Ui]	600 V AC UL 508 690 V AC IEC 60947-1 600 V CA CSA C22.2 No 14
Soglia tensione di sgancio	0,75...0,2 Un
Potenza di spunto in VA	14 VA AC
Potenza di spunto in W	10,5 W DC
Assorbimento potenza di mantenimento VA	5 VA AC
Assorbimento potenza di mantenimento W	1,6 W DC
Tempo di funzionamento	10...15 ms IEC 60947-1
Fattore di carico	100 %
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 1 0,75...2,5 mm ² flessibile senza Morsetti di fissaggio a vite 1 1...2,5 mm ² solido Morsetti di fissaggio a vite 2 0,75...2,5 mm ² flessibile senza Morsetti di fissaggio a vite 1 0,75...1,5 mm ² flessibile con Morsetti di fissaggio a vite 2 0,75...1,5 mm ² flessibile con
Coppia di serraggio	< 1.4 N.m morsetti di fissaggio a vite
Durata meccanica	10000 cicli con GV3P e GV3L 30000 cicli con GV2ME e GV2P
Quantità per confezione	Set da 10
Peso prodotto	0,105 kg

Ambiente

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0701 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

GVAS...

