

## KAXZ1S161

Testa commutatore Ø28,5mm - metallo - chiave  
Ronis 455



### Principale

Gamma prodotto	Harmony Serie K
Tipo di prodotto o componente	Testa funzionamento interruttore a camma
Nome componente	KAX
Compatibilità prodotto	Corpi per montaggio frontale 12 e 20 A da foro Ø 22 mm
Tipo testa di commutazione camma	Con mascherina Ø 28.5 mm, metallo
Tipo di operatore	Chiave Ronis 455
Chiusura a lucchetto manovra rotativa	Senza
Presentazione legenda	Con nero opaco legenda
Angolo di commutazione	60 °

### Complementare


Durata meccanica	1000000 cicli
Larghezza totale CAD	29 mm
Altezza totale CAD	29 mm
Profondità totale CAD	21 mm
Peso prodotto	0,065 kg

### Ambiente

trattamento di protezione	TC
temperatura ambiente di funzionamento	-25...55°C
temperatura di stoccaggio	-40...70°C
resistenza agli shock	30 gn conforme a IEC 68-2-27
resistenza alle vibrazioni	5 gn, 10...150 Hz conforme a IEC 68-2-6
grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 529 IP65 conforme a NF C 20-010

### Operating Head

For Ø 22 mm/0.87 in. Hole, Front Mounting Body



### Operating Head

Panel Cut-out

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

mm  
in.

